



КОНВЕРТЕР 211.3759-04

Конвертер является импульсным преобразователем напряжения с высоким КПД.

Предназначен для подключения приборов различного назначения, требующих для своей работы стабильного питающего напряжения. Конвертер имеет защиту от короткого замыкания нагрузки и функцию отключения при перегреве. Представляет собой блок с соединительными проводами (провод питания с предохранителем и провод с соединительной двухгнездовой колодкой типа 45 73739038 для подключения потребителей).

Конвертер рекомендуется использовать совместно с розеткой USB (PK-USB, PKK-USB производства ЗАО «Энергомаш»).

Технические характеристики:

Номинальное напряжение
на входе:.....(10...30)В
на выходе:.....(5±0,25)В
Диапазон рабочих температур:.....-30°C...+40°C
Номинальный ток нагрузки:.....2,5А
Максимальный кратковременный ток нагрузки:.....3А
Пульсации выходного напряжения, не более:.....0,2В
КПД, не менее:.....80%
Предохранитель:.....2А
Габаритные размеры блока:.....46x21x14мм
Длина провода питания не менее:.....1,4м
Масса, не более:.....0,055кг

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Работы по установке производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Разместить конвертер в выбранном месте и зафиксировать удобным способом.
2. Подключить конвертер к питающей цепи и потребителям соблюдая полярность:
 - черный провод - «минус»;
 - красный провод - «плюс».

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru