

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

612.3702-08

(АНАЛОГ 7941.3702B5, ЩР11)

Применяется на автомобилях **КамАЗ, МАЗ** и других, работающих с генераторами типа 7762.3701.

Поставляется в сборе со щеточным узлом.

Регулятор напряжения выполнен на импортной элементной базе по технологии поверхностного монтажа, элементы защищены специальным компаундом.

Технические характеристики:

Напряжение
регулирования:.....28,45±0,15В
Максимальный ток возбуждения:..5А
Масса:.....0,035кг
Габаритные размеры:.....65х60х30мм

Рекомендации по монтажу

1. Штырь с белым проводом регулятора напряжения соединить с колодкой гнездовой «Л» флажкового типа на генераторе.
2. Установить щеточный узел на штатное место и надежно закрепить.
3. Соединить колодку гнездовую флажкового типа со штырем «+» на генераторе.
4. Соединить колодку гнездовую со штырем «фаза» на генераторе.
5. Штырь с синим проводом соединить с колодкой гнездовой «А» генератора.



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

612.3702-08

ТУ 4573-003-44378337-00
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи. Гарантия не распространяется на щетки.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru