

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

66.3702

Предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.

Применяется на автомобилях **ЗИЛ** в комплекте с генераторами типа 38.3701-10, 20.3771, аккумуляторной батареей и датчиком температуры электролита типа 1332.3842.

Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается от аналогов высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом, имеет защиту от короткого замыкания обмотки возбуждения генератора.

Технические характеристики:

Напряжение регулирования:...14,2±0,3В

Максимальный ток возбуждения:..5А

Масса:.....0,04кг

Габаритные размеры:....65x42x23мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить регулятор напряжения отверстием основания на один из двух болтов массы, предварительно очищенный от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
2. Колодку гнездовую с подводящими проводами вставить в 4-х штырьковое окно разъема регулятора напряжения.
3. В 2-х штырьковое окно разъема вставить колодку от датчика температуры электролита.



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

66.3702

**ТУ 4573-002-44378337-99
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru