

**РЕЛЕ**  
**(замыкающее)**  
**403.3787-11**

(АНАЛОГ 193.3777-11)

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока.

Реле имеет функцию диодной защиты.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением бортовой сети 24В.

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение:.....24В

Ток коммутации:.....20А

Напряжение срабатывания:.....≤16В

Масса, не более:.....0,03кг

Габаритные размеры:.....38x29x24мм

**Рекомендации по монтажу**

1. Установить реле в монтажный блок или закрепить на кузов автомобиля, используя кронштейн, входящий в комплект.

2. Подключить реле, соблюдая полярность контактов:

«85» - «минус»;

«86» - «плюс».

3. При монтаже на кузов, колодку с подводящими проводами надежно соединить с контактами реле.



**РЕЛЕ**  
**(замыкающее)**  
**403.3787-11**

**ТУ 27.12.24-002-44378337-2022**  
**СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

**Адрес изготовителя:**

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр. 20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru