

РЕЛЕ
(переключающее)
403.3787-21
(АНАЛОГ 193.3777-01)

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока.

Реле имеет функцию диодной защиты.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением бортовой сети 24В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В

Ток коммутации:.....20/10А

Напряжение срабатывания:.....≤16В

Масса, не более:.....0,03кг

Габаритные размеры:.....38х29х24мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить реле в монтажный блок или закрепить на кузов автомобиля, используя кронштейн, входящий в комплект.
2. Подключить контакты, соблюдая полярность:
«85» - «минус»;
«86» - «плюс».
3. При монтаже на кузов, колодку с подводящими проводами надежно соединить с контактами реле.



РЕЛЕ
(переключающее)
403.3787-21

ТУ 27.12.24-002-44378337-2022
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр. 20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru