

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-11

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на транспортных средствах.

Представляет собой герметичный излучатель звука с герметичной двухгнездовой колодкой AMP.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12/24В

Ток потребления, не более:.....500мА

Уровень звука:.....102±4дБ/м

Тип сигнала:.....прерывистый

Степень защиты от проникновения
посторонних тел и воды:.....IP67


Масса, не более:.....0,3кг

Габаритные размеры:..101x72,5x42,5мм

Рекомендации по монтажу

- 1 Установить индикатор в месте, обеспечивающем наилучшую слышимость пешеходами звукового сигнала.
- 2 Произвести электрическое соединение в соответствии со схемой 1. Для подключения применять герметичную двухштыревую колодку AMP.

Схема 1



ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-11

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru