



КНОПКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ KAB2-19-3 (с фиксацией)

Предназначена для включения/выключения различных устройств.

Осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа.

Представляет собой кнопку с фиксирующей гайкой и соединительными проводами.

Во включенном состоянии кнопка имеет контурную подсветку зеленого цвета. Имеется возможность подключения дежурной подсветки (приглушенной яркости).

Технические характеристики:

Рабочее напряжение:.....10-30В

Ток коммутации, не более:.....2А

Ток потребления, не более:.....25mA

Рабочая температура:..-20°C...+55°C

Степень защиты:.....IP67

Количество коммутационных циклов:.....200 тыс.

Длина соединительных проводов, не более:.....0,2м

Габаритные размеры (без гайки):.....Ø22x17,5мм

Установочный диаметр:.....M19

Масса, не более:.....0,03кг

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации устройства, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

1.1 Выбрать место, подходящее для установки кнопки (панель толщиной 1..5мм).

1.2 Вскрыть отверстие ~Ø19мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

1.3 Произвести подключение, используя провода, выходящие из корпуса:

красный - «+» питания;

черный - «-» питания;

белый - нагрузка;

желтый - «+» дежурной подсветки.

Примечание: Для корректной работы кнопки подключение емкостной или индуктивной нагрузки производить через диод (в комплект поставки не входит).

Подключение индуктивной нагрузки без защитного диода может вывести кнопку из строя!

Дата продажи

Штамп продавца

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru