



**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА**

374.3787

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначен для удлинения сигнала поворота при коротком включении, а также для подачи сигнала «спасибо» при кратковременном нажатии кнопки аварийной сигнализации.

Устройство осуществляет замыкание цепей управления включением сигнала поворота на время, соответствующее нескольким миганиям сигнальных ламп.

Блок работает только при включенном зажигании.

Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В, у которых сигнальные лампы указателей поворота постоянно подключены к «массе».

Технические характеристики:

Напряжение питания:.....(10...16)В
Максимальный ток коммутации:.....14А
Количество импульсов удлинения поворота.....3
Количество импульсов «извини»/«спасибо».....2
Температура эксплуатации:.....(-40°С...+85°С)
Масса, не более:.....0,02кг
Габаритные размеры:.....40х28х6мм
Длина проводов:.....200мм

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида устройства, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установка и подключение

Подключить блок управления в соответствии с таблицей.

15(красный)	“Плюс” после замка зажигания
31(чёрный)	Масса
Rs(белый)	Лампы поворотов правого борта
Ls(фиолетовый)	Лампы поворотов левого борта
R+(синий)	“Плюс” переключателя поворотов правого борта
L+(жёлтый)	“Плюс” переключателя поворотов левого борта
R-(коричневый)	“Минус” переключателя поворотов правого борта
L-(зелёный)	“Минус” переключателя поворотов левого борта

Описание работы

При кратковременном (нефиксируемом) нажатии на рычаг переключателя поворотов устройство замкнёт соответствующую цепь управления на время трёх миганий сигнальными лампами поворота соответствующего борта.

При переключении рычага поворотов (во время действия импульсов удлинения) в противоположную сторону, удлинение также сработает в другую сторону.

При кратковременном нажатии кнопки аварийной сигнализации блок замкнёт цепи управления обоих бортов на время двух миганий сигнальных ламп.

Дата продажи

Штамп продавца