



КНОПКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАВ1-22-Б (без фиксации)

Предназначена для управления различными устройствами.

Представляет собой кнопку с фиксирующей гайкой и соединительными проводами.

Кнопка имеет контурную подсветку белого цвета.

Технические характеристики:

Максимальное напряжение коммутации:.....36В
Ток коммутации, не более:.....2А
Напряжение подсветки:.....5-48В
Тип контактной группы:.....1НО
Рабочая температура:..-20°C...+55°C
Степень защиты:.....IP67
Количество коммутационных циклов:.....200 тыс.
Длина соединительных проводов, не более:.....0,2м
Габаритные размеры (без гайки):.....Ø25x17,5мм
Установочный диаметр:.....M22
Масса, не более:.....0,035кг

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации устройства, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

1.1 Выбрать место, подходящее для установки кнопки (панель толщиной 1..5мм).

1.2 Вскрыть отверстие ~Ø22мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

1.3 Произвести электрические соединения, используя провода, выходящие из корпуса:

красный - «+» подсветки;
черный - «-» подсветки;
белые - контакты кнопки.

Дата продажи

Штамп продавца

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru