



# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ СВ22-3/К-01 (без фиксации)

Предназначен для включения/выключения различных устройств с помощью сенсорной кнопки, встроенной в корпус изделия.

Выключатель имеет подсветку зеленого цвета в выключенном состоянии. Во включенном состоянии цвет подсветки меняется на красный.

Изделие осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением 12В и 24В.

## Технические характеристики:

Номинальное напряжение:....10-30В  
Ток коммутации, не более:.....5А  
Ток потребления (выкл),  
не более:.....15мА  
Тип сенсора:.....ёмкостный  
Время работы во включенном  
состоянии, не более:.....8с  
Длина соединительных проводов,  
не менее:.....0,09м  
Габаритные/присоединительные  
размеры:.....Ø25,5x20мм/PG16  
Масса, не более:.....0,015кг

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Установка и подключение

**Подключение прибора  
производить при отключенной  
аккумуляторной батарее**

**1.1** Выбрать подходящее для установки выключателя место.

**1.2** Вскрыть отверстие Ø23мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

**1.3** Произвести электрические соединения, используя провода, выходящие из корпуса: красный - «+», черный - «-», белый - нагрузка.

**1.4** Включение / выключение устройств происходит от прикосновения к центру корпуса.

**Примечание: ВАЖНО!** Подключение индуктивной нагрузки без защитного диода может вывести выключатель из строя.

Дата продажи

Штамп продавца

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru