



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ СВ22-К- (с фиксацией)

Предназначен для включения/выключения различных устройств с помощью сенсорной кнопки, встроенной в корпус изделия.

Выключатель не имеет подсветки в выключенном состоянии. Во включенном состоянии цвет подсветки - красный.

Изделие осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением 12В и 24В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:....10-30В

Ток коммутации, не более:.....5А

Ток потребления (выкл),
не более:.....1,5мА

Тип сенсора:.....ёмкостный

Длина соединительных проводов,
не менее:.....0,09м

Габаритные/присоединительные
размеры:.....Ø25,5x20мм/PG16

Масса, не более:.....0,015кг

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

**Подключение прибора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее**

1.1 Выбрать подходящее для установки выключателя место.

1.2 Вскрыть отверстие Ø23мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

1.3 Произвести электрические соединения, используя провода, выходящие из корпуса: красный - «+», черный - «-», белый - нагрузка.

1.4 Включение / выключение устройств происходит от прикосновения к центру корпуса.

Примечание: ВАЖНО! Подключение индуктивной нагрузки без защитного диода может вывести выключатель из строя.

Дата продажи

Штамп продавца

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru